



BOQUILLA SIN ROSCA BT 112 L (1 1/2")



Boquilla sin rosca Daisa 1 1/2" para caño Daisa (Eléctrico - IRAM 2205 -)

Código: D102BT112L | EAN: 7841915022014



La boquilla Daisa BT 112 L es fabricada en aleación de aluminio y silicio por inyección, que le otorga excelentes propiedades mecánicas y resistencia frente a la corrosión. Se utiliza como elemento de terminación para el caño rígido Daisa de 1 1/2", para proteger la aislación exterior de los cables. Está certificada según norma IEC 61386

Instrucciones de uso:

Aflojar el tornillo sin sacarlo del accesorio para permitir el ingreso del caño. Una vez colocado, ajustar el tornillo.





BOQUILLA SIN ROSCA BT 112 L (1 1/2")



Boquilla sin rosca Daisa 1 1/2" para caño Daisa (Eléctrico - IRAM 2205 -)

Código: D102BT112L | EAN: 7841915022014

Especificaciones técnicas:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| PARA CAÑO: | Para caño Daisa 1 1/2" |
| ITEM: | BT 112 L |
| DIAMETRO EXTERIOR (mm): | 50 |
| ESPEJOR (mm): | 4.8 |
| ALTO (mm): | 23 |
| PESO (kg): | 0.040 |
| MATERIAL: | Aleación de aluminio |





BOQUILLA SIN ROSCA BT 112 L (1 1/2")



Boquilla sin rosca Daisa 1 1/2" para caño Daisa (Eléctrico - IRAM 2205 -)

Código: D102BT112L | EAN: 7841915022014

Tabla de selección:

| Caño Eléctrico (BSC) | | Caño Conduit (GAS) | | |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| Para Caño | Códigos | Para Caño | Códigos | Códigos |
| | Sin rosca | | Sin rosca | Con rosca |
| 5/8" | BT 010 L | 5/8" | BT 012 D | BU 012 D |
| 3/4" | BT 034 L | 3/4" | BT 034 D | BU 034 D |
| 7/8" | BT 078 L | - | - | - |
| 1" | BT 100 L | 1" | BT 100 D | BU 100 D |
| 1 1/4" | BT 110 L | 1 1/4" | BT 110 D | BU 110 D |
| 1 1/2" | BT 112 L | 1 1/2" | BT 112 D | BU 112 D |
| 2" | BT 200 L | 2" | BT 200 D | BU 200 D |

